



www.i-t.su
info@i-t.su

тел: (495) 739-09-95, 739-09-96

ИНТЕРТЕКС
electronics

Высоковольтные измерительные щупы FLK-80K-6

Высоковольтный измерительный щуп **FLK-80K-6** для мультиметров.
Импеданс входа ≥ 10 МОм.

Технические данные:

- диапазон напряжения : 0 до 6 kVDC или AC в импульсе 4,24 kVAC_{RMS}
- коэффициент деления : 1000:1
- погрешность : DC до 500 Гц - $\pm 1\%$
500 Гц до 1 кГц - $\pm 2\%$
- габариты : 250 x 50 мм
- вес : 127 г
- безопасность : соответствует требованиям нормы IEC 1010-2-031

Код:
FLK-80K-6

Описание
измерительный щуп на напряжение до 6 кВ

